

**Mjerač jakosti signala PKT 9018**  
(specijalni mjerač signala za kableske i TV-prijamne sustave)

Mjerač jakosti signala je važna pomoć kod instaliranja i servisiranja kableskih i VHF/ UHF TV-prijamnih sustava. PKT 9018 je koristan za optimiranje položaja antenskih sustava. Veliki LCD-zaslon sa analognom grafikom olakšava očitavanje mjernih vrijednosti. Metalno kućište nudi izvrsnu zaštitu za elektronske sklopove što je naročito bitno kod terenskih mjerenja.

- udobno mjerenje jakosti polja u kableskim i TV-prijamnim sustavima
- PLL podešavanje frekvencije (5...862 MHz)
- 4,5/ 5,5/ 6 u. 6,5 MHz audio-pomoćni nositelj
- istosmjerni i izmjenični naponi do maksimalno 70V
- napajanje pomoću akumulatora
- automatsko isključenje
- memorija za 99 kanala
- max.-Hold-funkcija (max. ulazna jakost signala)
- akustični nadgled jakosti signala
- automatsko pohranjivanje zadnjeg MENU-a



**Tehnički podaci**

Frekventno područje	5 - 862 MHz, 250 kHz
Podešavanje frekvencije	PLL-signal (Frekventni syntesizer)
Područje jakosti signala	30 ... 120 dB $\mu$ V; +- 3 dB (0 ... 40 °C) -0,1 dB
HF-ulaz	F-priključak
Audio-pomoćni nosač	A: + 4,5 MHz/ B: +5,5 MHz/ C: +6 MHz/ D: +6,5 MHz
Parametri memorije	Frekvencija (5...862 MHz, u koracima od 250 kHz)
Funkcije memorije	Video, Audio, Vrhunska vrijednost
Mjerne veličine signala	dB $\mu$ V, DCV, ACV
Interno napajanje	12V/ 1200 mA akumulator
Trajnost akumulatora	3 Sata
Napon punjenja	12 V DC, 500 mA
Prikaz	Frekvencija, kanal, jakost signala, dB $\mu$ V, ACV DCV, mjerna funkcija, napon baterije, audio-pomoćni nosač (band width) i analogna grafika
Veličina	180 x 75 x 150 mm
Masa	1,5 kg

**Isporuka:** 1 x kabel-TV-mjerač signala PKT 9018, 1 x tašna, 1 x punjač, uputstvo

**Cijena: 486,00 EUR plus PDV.**

Ulica, broj, mjesto

PROBUS K. I.G. d.o.o.  
Kutinska 15, Novo Selo Palanječko  
HR-44202 SISAČ-Topolovac

☎

044-743 190

Fax

044-743 191

e-mail: [probus@probus.hr](mailto:probus@probus.hr)

[http:// www.probus.hr](http://www.probus.hr)

Zadnja promjena 10.03.2006. MP